

使いやすいテンキー付きで、ビギナーに優しいレシーバーが帰ってきました。

AM/FM/FM Broadcasting
108-470MHz

Communications Receiver
DJ-X82

JAN : 4969182350685

標準価格：¥35,200 (¥32,000)

発売予定 2024年 8月中旬

アルインコ株式会社では、この度テンキー付きコミュニケーション・レシーバー、DJ-X82を発売致します。

108～470MHz※をAM/FMでカバーするDJ-X82は、先代のDJ-X81を現代風にアレンジしたモデルです。アナログ通信が残るバンドに特化した分、受信性能を向上させ、充電と外部電源はACアダプターからUSB Type-Cに変更しました。ワンセグTV音声やEWS受信はスマートフォンやタブレットの普及で需要が減ったので、電池やCPUへの負荷を考えて採用を見送りました。またピー、ギャラギャラがうるさい空線信号キャンセラーは実装していますが、CTCSS/DCストーンは本機のユーザー層には不要と判断して省略しました。AM放送やTV受信のプリセットモードが無くなったのでVFOとメモリーモードはワンタッチで切り替え、FMラジオ放送はキー押下で受信します。プリセットで好評だった国際VHFマリンチャンネルの16chへの復帰時間可変など「マリンバンダー」の受信機能はセットモードで選択可能にしました。機構面ではX81と同じ曲線を多用したボディを採用、上級機並のツインタイプのボリュームで、音量と周波数切り替えが手軽に行えます。また詳細な取扱説明書はインターネットに電子書籍で掲載、製品には実際の周波数を引用しながら一通りの操作ができるようになる、今までとは全く違うコンセプトのクイックガイドと周波数リストを同梱して、DJ-X100とは真逆のビギナーや高齢者、鉄道・航空ファンへの使いやすさに配慮しています。

ご好評を頂いている書き込み済みのメモリー、イヤホンアンテナ機能、アルファベットや記号が表示できる照明付きの見やすい液晶と文字が光る透過光式キーパッド等は、アルインコの受信機の血統を正しく受け継いでいます。ニッケル水素充電電池とUSBケーブル、ベルトクリップを装備したオールインワン・パッケージのDJ-X82の製品内容をご理解頂き、何卒販売促進にご協力賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

※一部の周波数はブロックされています。裏面の定格をご参照ください。

DJ-X82の優れた特長

- AM/FMに加えて、別回路でFM放送76-108MHzを受信
- 各200chの「クイックメモリー」と「クイックサーチパス」バンクを実装、ダイヤル押下の簡単操作でサーチ中のノイズを飛ばしたり、見つけた信号を仮メモリーして、それらを従来のバンクに移動させるのも簡単
- プログラムスキンの条件をペアごとに登録、同じ帯域を異なったステップとモードでサーチ可能
- 従来のスキンSKIPと新機能「お気に入り選択(逆SKIP)」、SKIPリセットで一層効率的になったメモリースキャン
- サウンド&サイレント、選べる簡易盗聴器発見モード
- 50ペアのプログラムスキンと100chのサーチパス、1000chのメモリーバンクは編集ソフトを使えば最大50まで自由に切り分け可能
- メモリー登録やセットモード設定ができる無償編集ソフトは付属のUSBケーブルでPC接続が可能 (アルインコ電子事業部HP>ダウンロード)



イヤホンプラグに
ストレスがかからない
ベルトクリップは装着
して出荷

高性能
ホイップアンテナ

使い勝手抜群
のツインノブ

赤と緑、状態に
合わせて明るく
光るLED

6桁ネーム
タグ表示

透過式照明の
キーパッド

曲線を多用した持ちやすい
デザイン

その他の特徴

●ビジーとタイマーモードが選べるVFO・メモリー・プログラムスキャン、タイマーモードは停止時間を1～25秒間で任意に設定可能 ●メモリーチャンネルは周波数と共に任意のアルファベットと記号を6桁まで表示可能 ●任意のセットモードメニューを割り当て、ワンタッチでアクセスできる2つのワイルドキー（ショートカット） ●-20dBのアッテネーター ●プライオリティ受信は100ch ●VFOモードも受信帯域をエアバンド、アマチュア14.4MHzバンド…のように分割、ワンタッチで素早く移動 ●スキップ指定をまとめて解除できるSKIPリセット機能 ●おやすみタイマーのオートパワーオフ ●ロック中でもダイヤルは使いたい…など選べるキーロック機能 ●イヤホンプラグをストレスから保護する突起付きのベルトクリップ

定格

【一般仕様】

●受信周波数範囲 : (MHz)

108.000～253.800 / 255.000～262.000

266.000～271.000 / 275.000～380.200

381.325～412.000 / 414.400～470.000

FMラジオ放送 76.000～108.000

●電波型式 :

F3E (FM) ・ A3E (AM)

FM放送周波数のみWFM

●周波数安定度 (-10℃～+60℃) : ±1.5ppm

●アンテナインピーダンス : 50Ω (SMA)

●電源電圧 :

外部端子/電池端子 USB 5V / 2.4～3.0V

●外形寸法 (突起物除く/約) :

58mm W x 96mm H x 31mm D

●重量 : 約200g (アンテナ・EBP-179含む)

●消費電流 :

受信定格出力時: 約150mA

待受け時: 約90mA

【受信部】

●受信方式 :

FM/AM : トリプルスーパーヘテロダイナ

FM放送 : ダイレクトコンバージョン

●低周波出力 最大100mW以上 (8Ω時)

●受信感度 :

FM : -8 dBuV以下 (12dB SINAD)

WFM : 0 dBuV以下 (12dB SINAD)

AM : 1 dBuV以下 (10dB S/N)

●選択度: 50dB以上 (FM/AM)

受信可能時間の目安

(ご使用の条件や環境で大きく変わります。)

乾電池 (アルカリ乾電池2本使用)

約15時間

ニッケル水素充電電池 (EBP-179 x 2)

約12.5時間

(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、受信6秒 待ち受け54秒にて)

充電時間の目安

(ご使用の条件や環境で大きく変わります。)

約10時間

・放電状態のEBP-179 x 2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間

オプション・アクセサリ

(標準価格/本体)

●ソフトケース NEW	ESC-68	¥2,200 (¥2,000)
DJ-X81のESC-59とは外部電源端子の形状が僅かに異なります。		
●カールコードイヤホン	EME-26	¥2,200 (¥2,000)
●耳掛け型イヤホン	EME-50	¥2,200 (¥2,000)
●ストレートコードイヤホン	EME-6	¥1,980 (¥1,800)



ESC-68

標準付属品 (価格はスペア用)

(標準価格/本体)

●アンテナ	EA-154	¥3,850 (¥3,500)
●ベルトクリップ (出荷時装着済)	EBC-28	¥330 (¥300)
●ニッケル水素充電電池 (1.2V 1900mAh)	EBP-179 @	¥1,870 (¥1,700)
※表示価格は単価 / 2本必要です。		
●USBケーブル	EDS-39	¥1,100 (¥1,000)

他にクイックガイド・周波数データリスト・保証書が付属します。

日本メーカー製の
高性能Ni-MH充電電池
EBP-179が2本付属



製品に関するお問い合わせは

 **アルインコ株式会社** (電子事業部)

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

●東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
●名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
●大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
●福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3 17 2アドン菊川ビル4F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1 9 5 URL: <https://www.exseli.com/>