

X8

キーレス派? キーボード派?...それとも、DJ-X8?

■ セレクタブル・キーボード・システム搭載、リモートコントローラー対応

周波数入力や機能への直接アクセスなど、慣れると使いやすいキーボード操作。決まった操作でいつもの周波数をモニターするにはボタンの少ないシンプルタイプ。用途や好みによって使いやすさは人それぞれですが、DJ-X8なら取り外しの可能なキーボードを搭載しているのが好みの受信スタイルに合わせることが出来ます。さらにオプションのリモートコントローラー&イヤホンを使えば手元で音量やバンド切り替え、スキャンなど多彩な操作が行え、受信機を手に持って直接操作できないシーンでもワッチが可能になる上、メディアプレイヤーをつないで音楽を聴きながら信号を受けた時だけ DJ-X8 の音声に自動的に切り替えることもできます。

■ 広い帯域を3モード(AM/FM/WFM)で高感度受信、受信信号の録音も可能

0.1MHz~1299.995MHz、長波帯(LF)から極超短波帯(UHF)まで AM、FM、WFM の各モードでカバーし、多くの放送や通信が受信できます。小型なボディながらパーアンテナを内蔵、高性能ホイップアンテナと合わせてハンディ受信機では苦手だったAMやSWの放送受信も実用性充分。もちろん市販の外部アンテナをつないで広範囲の電波をキャッチすることや、別売イヤホンをアンテナにして通勤・通学ラジオ感覚で使うこともできます。さらに最長17分までの受信信号の録音が可能になり、気になる情報を簡単にメモできます。

■ 放送周波数・聞きたいチャンネル 966ch・43 プログラムスキャンはメモリー済み

放送周波数帯(中波 AM 放送 / FM 放送)をあらかじめ設定したプリセットモードを搭載、ラジオ感覚で手軽に放送受信が楽しめます。また、各種の通信周波数帯をジャンル別に10バンクに分け、そのうち9バンク966チャンネル分とプログラムスキャンの50ペアメモリー中43ペアには人気の周波数をメモリー済みですから、すぐに受信が楽しめます。もちろん全てのチャンネルは編集が可能です。

■ バンクフリー設計の1000チャンネルメモリーとPC編集機能

最大1000チャンネルのメモリーをバンクに分け、ジャンルごとに整理して効率的に記憶できます。しかも、オプションのPC接続ケーブルと無償エディターソフトを使えばバンクサイズの変更やメモリー、機能の編集など多彩な設定操作をパソコンのキーボードを使って行え、そのデータを保存することが可能になります。

■ スピーディな選局を実現する多彩なスキャン機能

5段階から選べるスキャンスピード、1秒~25秒連続可変タイマー&ビジネスキャンモード切り替え、トーン信号判定、不要なチャンネルを飛ばせるスキップ&サーチバスなど多彩なモードを備えたスキャン機能が充実しています。さらにVFOモードは全受信帯域が14にバンド化されており、容易に移動ができます。

■ 簡単、スピーディに発見! Sound&Silent、2つの簡易盗聴器発見機能

ハウリング検知と音波発信式、2種類の盗聴器発見機能を搭載しているのもDJ-X8の魅力。使用頻度が高いとされている周波数はDJ-X8のファームウェアに記憶済みで、簡単な操作で精度の高い簡易盗聴器探知ができます。

■ 周波数可変式空線信号キャンセラーと逆トーン対応トーンスケルチ受信機能

耳障りな発信音をカットして鉄道無線やMCA業務無線を快適に受信する周波数可変式空線信号キャンセラーと、業務・消防・タクシー無線などトーンスケルチを使用している通話を快適に受信するために逆トーン対応トーンスケルチを装備、待ち受け受信もおまかせです。

■ 高い基本性能と充実の機能群が嬉しいDJ-X8

●58W×99H×32Dmm(突起物除く)、電池とアンテナを含んで約220gの使いやすいコンパクトボディ●中継通信の受信に便利な周波数シフト機能●自動設定と16段階のチャンネルステップ●強すぎる電波を減衰させ快適に受信できるATT(アッテネーター)●多彩なビープ音設定●モニター&ミュート機能●キーロック●APO(オートパワーオフ)機能●バッテリーセーブ●6桁アルファニューメリック表示が可能なバックライト内蔵大型ディスプレイ●バッテリー残量警告表示●よく使うセットモードの項目一つを自由に割り当てられるワイルドキー●短波放送受信時、パーアンテナ同調点を可変出来る短波チューニング機能●買ってすぐ使えるフル・アクセサリ・パッケージ、付属充電スタンドは受信しながらの充電に対応。

仕様

●周波数範囲：0.100~1299.995MHz ●電波の型式：A3(AM)、F3(FM,WFM) ●アンテナインピーダンス：50Ω不平衡(SMA端子) ●電源電圧：DC2.4~3.0V(電池端子)、DC5.4V~6.0V(外部電源端子) ●消費電流：受信定格出力時約140mA、待ち受け時約80mA(BS時約26mA) ●周波数安定度：-7~+3ppm ●寸法(突起物除く)：横58×高さ99×奥行32mm ●重量：約220g(EBP-57N、アンテナ含む) ●受信方式：[NFM/AM]トリプルスーパーヘテロダイ [WFM]ダブルスーパーヘテロダイ ●中間周波数1st：243.95MHz /2nd：39.15MHz(NFM/AM)、10.7MHz(WFM) /3rd：450kHz(NFM/AM) ●受信感度(代表値)：FM：30~470MHz：-15dBμ(0.17μV)以下、470MHz以上：-7dBμ(0.45μV)以下 12dB SINAD WFM：76~470MHz：-6dBμ(0.5μV)以下、470MHz以上：-3dBμ(0.7μV)以下 12dB SINAD AM：0.1~50MHz：-1dBμ(0.89μV)以下、50MHz以上：-6dBμ(0.5μV)以下 10dB S/N ●使用温度範囲：-10℃~60℃ ●低周波出力：最大100mW以上(8Ω)

0.1MHz~1299.995MHz SELECTABLE KEYBOARD SYSTEM RECEIVER

DJ-X8 標準価格¥31,290
(本体：¥29,800)
JANコード：4969182350159



周波数データリスト、ニッケル水素バッテリーパック EBP-57N、ACアダプター EDC-139、ホイップアンテナ(SMA)、充電スタンド EDC-154、キーカバー、ベルトクリップ、ストラップ、ラバーシート、ネジ(クリップ用1、キーカバー用スベア2)



*①JR/私鉄/MCA対応 *②TSQ/逆TSQ対応 *③アルファベット・記号のみ
*④受信信号の録音のみに対応