

# ALINCO

## トランシーバーが、イヤホンマイクのサイズになりました。

免許・資格  
不要



別売のイヤホンと充電器が必要です。



# Nanoceiver™ ラペルトーク™

★ラペルトークとは、「ジャケットの襟」のラベルと「話す」のトークを合わせた、超小型インカムDJ-PX5の愛称です。

幅4.2センチ、高さ5.3センチ、厚みは1.7センチ。電池とクリップを含んでも、軽さはなんと50g!  
(突起物除く/約、アンテナ長約2.2cm)

- 定番の黒 (B) とシルバー (S) に加えてスタイリッシュなピンク (P) とアクアブルー (A)、選べる4色のボディカラー。いずれも丈夫なポリカーボネート製。
- イヤホンの断線を検知すると赤と緑のLEDが点滅する警告機能
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」音をカットする  
テールノイズ・キャンセラーを搭載 (対応機種間のみで有効)
- 設定内容をお知らせする音声ガイダンス



### ● 定番機能はもちろん搭載



キャリアノイズを低減するコンパンダー



話すとき送信、黙ると受信のVOX



声で知らせる減電池警告



エンドピー&ピーブ音



50トーンのグループトーク



自分の声がイヤホンで聞けるコールバック



(P)  
実物大



(A)

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

# DJ-PX5 (A/B/P/S)

日本製

技術基準適合証明取得機種  
オープン価格

JANコード：(A:アクアブルー) 4969182361285  
(B:ブラック) 4969182361223  
(P:ピンク) 4969182361278  
(S:シルバー) 4969182361230

イヤホンジャック



(S)



(B)



設定や状態を知らせる多色LED

PTTキー

ラベルプリント貼付用スペース



オプションアクセサリの価格はすべて、本体価格(税別)です。  
仕様の詳細はホームページをご覧ください。



アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:

アルインコ電子事業 で 検索

## Options

### 【充電器】

- シングル充電器セット EDC-207A ¥3,500  
※ スペア用ACアダプターはEDC-287(¥1,800)です。
- シングル連結用充電スタンド EDC-207R ¥2,500  
※ EDC-207Aに3台まで追加で連結可能、合計4台の充電ができます。
- 5連充電スタンド EDC-208R ¥7,500
- EDC-208R用大型ACアダプター EDC-162 ¥7,000  
※ EDC-208Rは2台連結して、1台のEDC-162で10台の充電ができます。  
※ 内蔵リチウムイオン充電電池EG-0095の交換については、販売店やサービスセンターにご相談ください。



EDC-207A



EDC-208R × 2 + EDC-162



EDC-207A + EDC-207R × 3



EME-66B(右)/EME-67B(左)

### 【イヤホン】

すべてのイヤホンは左右どちらの耳でも使えます。

- イヤホン(カナル型/ツイストケーブル) EME-66B ¥2,000
- イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル) EME-67B 黒 / EME-67W 白 各¥1,500



スペア用  
イヤークリップ

黒: FG0449 ¥100  
白: FG0733 ¥100

#### EME-66Bスペア部品:(寸法は約、長さ共通12mm)

- FG0724: イヤピース3個セット ¥500(税別)
- FG0597: 胴最大部φ10mm、耳穴φ2mm ¥200(税別)
- FG0504: 胴最大部φ10mm、耳穴φ1mm ¥200(税別)
- FG0598: 胴最大部φ8mm、耳穴φ2mm ¥200(税別)

イヤピースセット  
FG0724

### ■ 連結充電器 推奨の組み合わせ

	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台
EDC-207A	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
EDC-207R	-	1	2	3	-	1	1	-	-	-
EDC-208R	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2
EDC-162	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1

※ 8台から10台はEDC-208Rを2台使う方がリーズナブルです。

### ■ 使用時間の目安

内蔵リチウムイオン電池 (700mAh 3.7V)	約25時間
------------------------------	-------

※ 上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。  
※ 乾電池、スペアの充電バッテリーパックは使えません。  
※ 外部電源端子はありません。

### ■ 充電時間の目安

EDC-207A, EDC-208R+EDC-162	約3時間
----------------------------	------

※ 上記の時間は放電状態の内蔵電池を満充電するときのおおよその値です。  
※ 継ぎ足し充電もできます。EDC-207RやEDC-208Rを連結しても充電時間は変わりません。

### ■ 通話距離の目安

- 障害物のない平地:DJ-PX5同士で200m程度
- 市街地:100m程度

\*建物内では構造によって通話距離が大きく異なります。  
\*中継器を設置することで、通話距離が広がります。

### 出荷時のマイク設定とご注意

この製品はアンテナの突起が邪魔になりにくいように下向きにして、底面のマイクを使う状態で出荷されています。但し、この使い方では送信ボタンを押す時に手がアンテナを覆って障害となり、通話距離は若干短くなります。通話エリアを少しでも広げたいときは上面のマイクを使う設定にして、背面のクリップも逆に取り付けて、アンテナを上向きにしてください。設定方法は説明書をお読みください。

## Features

- 電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-Ion (700mAh)専用。1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を達成しました。(送受待ち受け6/6/48秒にて当社測定)
- マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。
- チャンネルやグループトークの選択、各種機能のオンオフは設定スイッチでセット。設定した内容は音声ガイダンスやLEDの色表示で分かりやすく案内します。
- 外部の操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。ボタンの押し間違いによる誤設定を防げます。



(ストラップは付属しません。)

設定スイッチ

## Specifications

- 周波数範囲/421/422/440MHz帯 特定小電力無線単信、半複信周波数
- チャンネル数/ 交互20ch 中継27ch
- 電波型式/ F3E (FM)
- 使用温度範囲/ -10℃~+50℃ / 充電時 0℃~+40℃
- 定格電圧/ DC3.7V(内蔵電池)
- 消費電流/  
・送信: 約70mA ・受信: 定格出力時 約80mA BS時 約20mA
- 外形寸法(突起物除く)/ 幅41.6mm×高さ52.6mm×奥行17.2mm
- アンテナ長/ 約22mm
- 重量/ ・内蔵電池、クリップを含む 50g  
・内蔵電池のみ含む本体 44g
- 送信出力/10mW
- 通信方式/単信(交互)・半複信(中継)
- 受信感度/-14dBμ以下(12dB SINAD)

### ■ 標準付属品

- ・クリップ EBC-48
- ・ストラップホルダー ADHPX5



### 交互通話中継器(別売)

- 屋内用中継器 DJ-P111R オープン価格
- 屋内用小型中継器 DJ-P112R オープン価格



## アルインコ株式会社

### 電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
  - 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
  - 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)
- ※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記の支店、営業所までお願いします。  
※このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。  
ホームページのURL <http://www.alinco.co.jp/>

### ● 取扱い店

株式会社エクセリ  
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5  
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL:<https://www.exseli.com/>