

wave **CSR**

消防救急デジタル無線受令機

AX850/GX850/C850ZD



消防救急デジタル無線車載型受令機
C850ZD

大口径スピーカー

3 電源対応



消防救急デジタル無線携帯型受令機
AX850

多彩なスキャン

IP67 対応



消防救急デジタル無線車載型受令機
GX850

多彩なスキャン

独立した音量調整

本製品は、消防隊員、救急隊員が装備する無線装置です。ご購入とご使用は消防機関が認める関係者に限定されています。消防団員様でも個人でのご購入はできません。購入履歴がわかる管理を行っています。詳しくは所轄のご担当者様にお尋ねください。

消防救急デジタル無線共通仕様書に準拠した、260MHz帯 / 270MHz帯 SCPC方式の受令機です。

AX850 / GX850 共通機能

- 多彩なスキャン
用途に応じてきめ細かな設定のスキャンが可能です。
- ロータリーセクター
使いやすいロータリーセクターで、チャンネルの選択が容易です。最大 128 チャンネル (64 ペア) を設定可能です。
- 起動制限機能
関係者以外の者が操作できないようにするために、パスワードによる起動制限が設定できます。

AX850 の主な機能

- 耐塵・防水 IP67
耐塵・防水基準の IP67 に対応。アンテナ、バッテリーを外した状態でも IP67 に対応しています。
- イヤホンジャック装備
側面のオプション専用コネクタと別にφ3.5mmのイヤホンジャックを装備。イヤホン EP850 を直接接続することができます。
- 軽量・コンパクト
手のひらにほど良く収まるコンパクトサイズ。アルミダイカストシャーシ使用の軽量ボディは使用時の負担を軽減します。
- 乾電池対応
専用の電池ケース CBT600 を使用して、単 3 形乾電池 6 本による電池での使用が可能です。



GX850 の主な機能

- 大音量アンプ内蔵
騒音の中でも聞き取りやすい、内蔵スピーカー 2W、外部出力 5W の大音量アンプを内蔵しています。外部出力はさらに最大 10W 出力に設定することが可能です。
- 独立した音量調整
内蔵スピーカー、外部出力は別々に音量調整が可能です。
- フルドットマトリクス表示
多様な表示ができる、見やすいフルドットマトリクス表示を採用しています。
- IPx2 防水構造
車載型でありながら、多少の水がかかっても大丈夫な IPx2 防水構造です。

C850ZD の主な機能

- 大口径スピーカー
聞きやすいφ57mmの大口径スピーカーです。
- シンプル操作
操作は電源を入れて、音量とチャンネルを合わせるだけです。チャンネル切替は使いやすいロータリーセクターです。
- 100 チャンネルメモリー
最大 100 チャンネルをメモリーすることができます。
- スキャン
スイッチ一つで指定されたチャンネルをスキャンします。
- 3 電源方式
AC100V(AC アダプター使用時)、DC12V、DC24V に対応し、単 3 形乾電池 8 本でも使用することができます。
- LED 表示
電源は赤、話中は緑、スキャンは橙の見やすい LED 表示です。

定格

	AX850	GX850	C850ZD
型番	AX850	GX850	C850ZD
受信周波数	260MHz帯及び270MHz帯	260MHz帯及び270MHz帯	260MHz帯及び270MHz帯
チャンネル数	128チャンネル(64ペア)	128チャンネル(64ペア)	100チャンネル
変調方式	π/4シフトQPSK	π/4シフトQPSK	π/4シフトQPSK
アクセス方式	SCPC方式	SCPC方式	SCPC方式
受信感度	0dBμ以下(スタティックBER1%時) +5.0dBμ以下(フェージングBER3%時)	0dBμ以下(スタティックBER1%時) +5.0dBμ以下(フェージングBER3%時) 外部 7W以上(8Ω負荷5%歪・10W設定時) 最大10W以上(8Ω負荷・10W設定時)	0dBμ以下(スタティックBER1%時) +5.0dBμ以下(フェージングBER3%時) 0.8W以上(8Ω負荷5%歪) 最大1.0W以上(8Ω負荷)
オーディオ出力	0.5W以上(16Ω負荷5%歪)	内部 最大2W以上(8Ω負荷) DC12V/24V(DC11.5~31.5V) 受信約900mA、待受約180mA	外部 DC12V/24V(DC8.0~31.5V) 受信約400mA、待受約150mA 約7時間(単3形アルカリ乾電池、受信:待受=1:19) -20℃~+60℃
電源電圧	DC7.4V		
消費電流	受信約380mA、待受約110mA		
電池使用可能時間	約17時間(CBP501LI使用時、受信:待受=1:19)		
使用温度範囲	-20℃~+60℃	-20℃~+60℃	-20℃~+60℃
アンテナ接続	SMA-J型同軸コネクタ	N-J型同軸コネクタ	M-J型同軸コネクタ
寸法	幅56mm高さ96mm奥行49mm(突起部含まず)	幅170mm高さ45mm奥行160mm(突起部含まず)	幅165mm高さ94mm奥行60mm(突起部含まず)
質量	約350g(アンテナ、CBP501LI含む)	約1.1kg(ブラケット除く)	約600g(電池除く)
付属品	アンテナ、取扱説明書、保証書	電源ケーブル、ブラケット、取扱説明書、保証書	電源ケーブル、ブラケット、取付けネジ、取扱説明書、保証書

AX850 オプション

GX850 オプション

C850ZD オプション

リチウムイオン電池パック CBP501LI	急速充電器 CG800JA	6連急速充電器 CSB800	単3形乾電池ケース CBT600	イヤホン EP850	キャリングケース LC850	金属製ベルトクリップ BH801	ACアダプター CAA1230F	外部スピーカー CSK500 C850ZDも使用可	ACアダプター AC850JA	アンテナ AT264JA
--------------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■製造元 株式会社CSR <https://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-3-34 TEL 042-703-5100
 札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル TEL 011-633-8200
 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル TEL 022-725-4523
 名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORI ビル TEL 052-709-7011
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪イトビル TEL 06-6829-6124
 広島営業所 〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル TEL 082-232-3331
 福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル TEL 092-260-1351

2020年10月現在 仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

■お問い合わせ先



株式会社エクセリ
 (代理店届出番号C1909977)
 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 /
 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
 お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
 URL:<https://www.exseli.com/>