ＭＳ80+Ｐ810　設定 方 法

⑤のＭＯＤＥボタンを押しながら①の電源ボタンを押す。

GP-01　ＧＰ-01の表示が出たら⑤ボタンを押して項目を切り替えます。

EG-2　ＥＧ-2の表示が出たら②ボタンで“１”に変更して下さい。

③の送信ボタンを押して設定終了となります。

＊上記設定をすることでハウリング発生距離はスピーカーから80ｃｍまでとなりました。（ボリュームはＭＡＸのメーター表示12です。）
さらに距離を縮める場合は④のボリュームを下げてください。

🚫のボタンは使用しません

設定が解らなくなった場合は！！

無線機リセット方法

一度電源を切り、②の▲ボタン、▼ボタン
⑤のＭＯＤＥボタンを押しながら
①ボタンで電源を入れます。
“ピッ”と鳴りオールリセットされます。

お問合せ：株式会社エクセリ　03-3662-0551